

Temporizador monedero PayMatic AD2400

El PayMatic-F AD2400 es el temporizador monedero más vendido de nuestra gama de temporizadores. Gran cantidad de posibilidades por un precio ajustado.

El AD2400 básico proporciona una disposición de tiempo de máximo 15 minutos, por ejemplo en duchas, cabinas de rayos UVA, secadores de pelo, planchas o cualquier otra aplicación. Gracias al uso de la tecnología electrónica fusionada en el aparato y el selector de monedas (mecánico), este dispositivo es ideal para entornos en los que hay humedad.

El selector de monedas mecánico acepta una moneda o una ficha a libre elección.

La programación funciona a partir de las teclas integradas de inicio, parada y pausa, que se activan a través de un interruptor de llave. Montaje y apertura sin tornillos.

El AD2400 funciona de forma estándar hasta los 16 Amp en un radio de 5 metros. Para distancias de más de 5 metros puede utilizarse una interfaz suplementaria incorporada de larga distancia, que se carga aparte con una alimentación de 230 V Ac.

Tiempo	Introducción
 Max. 255min	 1 moneda o ficha



“Nuestro temporizador monedero más vendido debido a sus amplias posibilidades.”

Especificaciones

Paymatic AD2400

Especificaciones técnicas

- Medidas : 250mm x 180mm x 140mm
- Peso : 2,25kg
- Alimentación : 24VDC / 230VAC
- Tiempo : Minutos
- Pantalla : LED único 2 dígitos 8 mm
- Material : Plástico ABS
- Relé : 2 x 16Amp
- Contactos : Potencial libre
- Fusibles : 500mA
- Electrónica : PICO-007 fundido conjuntamente
- Asentamiento : En la pared
- Selector monedas : Mecánico
- Introducción monedas : 1 tipo de moneda o ficha
- Capacidad de monedas : 200 - 400 monedas
- Botón de devolución : Existente - No devuelve cambio

Hardware opcional

- Interfaz de larga distancia de 230 V AC para distancias de más de 5 metros
- Conector magnético 220 V 3P 20A para las aplicaciones por encima de los 16 Amp
- Válvula magnética 1/4"
- Transformador 220/24 V 60 VA
- Botón de "after start" para la apertura de la puerta de la lavadora
- Bloqueo de moneda
- Lámina y fichas de diseño propio

Software opcional

- EM01 - Ampliación de temporización principal De 15 a 255 minutos
- EM02 - Pre-temporización Hasta 255 minutos
- EM03 - Post temporización Hasta 255 minutos
- EM04 - Introducción máxima, acumulación Cantidad máxima moneda introducida
- EM05 - Introducción mínima de inicio Cantidad mínima de moneda introducida
- EM06 - Indicador de servicio Indicador de servicio
- EM07 - Post-inicio Después de finalizar la sesión es posible obtener una vez más tiempo consistente en 30 segundos adicionales
- EM09 - Función de revisión Con esta función hay una posibilidad de programar una revisión forzosa de la instalación conectada
- EM10 - Contador de minutos y de monedas Contador reajutable, contador periódico
- EM11 - Corrección de la fase principal Al activar esta función la fase principal se corrige automáticamente para un máximo resultado en las p.e. solariums
- EM12 - Contador de minutos total Contador no reajutable
- EM13 - Ajustes de temporización principal Posibilidad de abreviar el tiempo durante la pre-temporización
- EM14 - Visor El visor no está activado de forma estándar, pero puede activarse