



Conector	JAMMA
Power Suply	Dc + 5 V, Dc + 12 V
Monitor	Horizontal
Game	1 Jugador ó 2 Jugadores Simultáneamente

ESQUEMA CONEXIONADO (JAMMA)

Cara SOLDADURAS		Cara COMPONENTES
GND	1	GND
GND	2	GND
+ 5 V	3	+ 5 V
+ 5 V	4	+ 5 V
	5	
+ 12 V	6	+ 12 V
	7	
	8	
	9	
ALTAVOZ (-)	10	ALTAVOZ (+)
	11	
VERDE	12	ROJO
SINCRONISMO	13	AZUL
	14	
	15	
MONEDERO 2	16	MONEDERO 1
2 JUGADORES	17	1 JUGADOR
2 J ARIIBA	18	1 J ARIIBA
2 J ABAJO	19	1 J ABAJO
2 J IZDA.	20	1 J IZDA.
2 J DCHA.	21	1 J DCHA.
2 J PULSADOR 1	22	1 J PULSADOR 1
2 J PULSADOR 2	23	1 J PULSADOR 2
	24	
	25	
	26	
GND	27	GND
GND	28	GND

Para futuras ampliaciones de preguntas deberá cambiarse el aéreo y las memorias que se indiquen.

Muy importante: EL AEREO SOLO PRESENTA UNA POSICION DE CONEXIONADO.

DIP SW 1

		1.	2	3	4	5	6	7	8
Normal			OFF	OFF					
Fácil			OFF	ON					
Difícil			ON	OFF					
Muy difícil			ON	ON					
BORRAR NO					OFF				
RECORD SI					ON				
2						OFF	OFF		
1						OFF	ON		
3						ON	OFF		
4						ON	ON		
SONIDO SI								OFF	
DEMOSTRACION NO								ON	
1									OFF
2									ON

* La opción modos de juego sólo es válida cuando juegan 2 jugadores:
Modo 1 Cuenta el acierto o fallo del jugador que responde antes..
Modo 2 Espera a que contesten los 2 jugadores para contar el acierto o fallo.

DIP SW 2

MONEDAS/CREDITOS	MONEDERO 1				MONEDERO 2			
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Moneda 1 Crédito	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
1 Moneda 2 Créditos	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON
1 Moneda 3 Créditos	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
1 Moneda 4 Créditos	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
1 Moneda 5 Créditos	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
1 Moneda 6 Créditos	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
1 Moneda 7 Créditos	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF
1 Moneda 8 Créditos	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	ON
2 Monedas 1 Crédito	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
3 Monedas 1 Crédito	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON
4 Monedas 1 Crédito	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
5 Monedas 1 Crédito	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ON
6 Monedas 1 Crédito	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
7 Monedas 1 Crédito	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON
8 Monedas 1 Crédito	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF
9 Monedas 1 Crédito	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON